



Esempio di ordinativo: AG-S Codice + Filetto
Example of purchasing order: AG-S Code + Thread

Codice Code	Maschio Male	A	C	D	E
301	Micro	M10x1,5	22,8	20	45,5
301	Micro	M12x1,75	22,8	20	45,5
301	Micro	M14x2	22,8	20	45,5
401	Mignon	M10x1,5	25,8	20	55
401	Mignon	M12x1,75	25,8	20	55
401	Mignon	M14x2	25,8	20	55
411/501	Normale	M16x2	35	35	68
411/501	Normale	M18x2,5	35	35	68
411/501	Normale	M20x2,5	35	35	68
411/501	Normale	M24x3	35	35	68
411/501	Normale	M27x3	35	35	68
411/501	Normale	M30x3,5	35	35	68
421/601	Extra/Maxi	M24x3	43	30	80
421/601	Extra/Maxi	M27x3	43	30	80
421/601	Extra/Maxi	M30x3,5	43	30	80
421/601	Extra/Maxi	M36x4	43	30	80

Codice Code	Femmina Female	B	F	G	H	I	J	K	L	M
302	Micro	M16x1,5	34	32	32	39	43	9	15	42,5
402	Mignon	M16x1,5	40	38	38	48	53	13	15	52
412/502	Normale	M16x1,5	58	56	52	65	70	17	18	68
412/502	Normale	M18x1,5	58	56	52	65	70	17	18	68
412/502	Normale	M20x1,5	58	56	52	65	70	17	18	68
412/502	Normale	M24x1,5	58	56	52	65	70	17	18	68
412/502	Normale	M27x1,5	58	56	52	65	70	17	18	68
412/502	Normale	M30x1,5	58	56	52	65	70	17	18	68
422/602	Extra/Maxi	M24x1,5	66	64	60	74	79	22	23	84
422/602	Extra/Maxi	M27x1,5	66	64	60	74	79	22	23	84
422/602	Extra/Maxi	M30x1,5	66	64	60	74	79	22	23	84
422/602	Extra/Maxi	M36x2	66	64	60	74	79	22	23	84

H